

Affichage complet du compteur SPECTRA

VALEUR REPRESENTEE	FORMAT						UNITE	NUMERO DES PARAMETRES															
								p(*)	p-1	p-2	p-3	p-4	p-5	p-6	p-7	p-8	p-9	p-10	p-11	p-12			
puissance Active instantanée							KW	0															
JJ: jour de 01 à 31																							
MM: mois de 01 à 12																							
AA: année de 00 à 99	J	J	M	M	A	A		1															
S: jour de la semaine (lundi=1 ...dimanche 7)																							
HHMN: (heure, minute)	S		H	H	M	N		2															
Energie Active																							
comptage type		LU		p1		t1																	
				p2		t2																	
				p3		t3																	
comptage type			cu			t8	KWh	9	3	44	47	60	53	56	59	62	68	68	71	74			
Energie Réactive																							
comptage type		LU		p1		t1																	
				p2		t2																	
				p3		t3																	
comptage type			cu			t8	Kvarh	10	4	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75			
Puissance Active maximale atteinte (facturée)																							
comptage type		LU		p1		t1																	
				p2		t2																	
				p3		t3																	
comptage type			cu			t8	KW	12	5	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76			
Date puissance maximale atteinte	J	J	M	M	A	A		13	6	Période de consommation en cours =P													
Heure puissance maximale atteinte			H	H	M	N		14	7	Période de consommation précédente =P-1													
Date dernière coupure	J	J	M	M	A	A		21	Période de consommation avant précédente =P-2														
Heure dernière coupure			H	H	M	N		22	Période de consommation avant précédente =P-3														
Durer Dernière coupure					M	N		23	Période de consommation avant précédente =P-4														
Temps Cumulé total des coupures			H	H	H	H		24	Période de consommation avant précédente =P-5														
Temps de fonctionnement des période tarifaires				p1		t1																	
				p2		t2																	
				p2		t2																	
		LU			cu			heure	15	8	Période de consommation avant précédente =P-6												
Fréquence instantanée du réseau							Hz	16	Période de consommation avant précédente =P-7														
Facteur de puissance instantané								17	Période de consommation avant précédente =P-8														
Rapport transformation TC								18	Période de consommation avant précédente =P-9														
Rapport transformation TP								19	Période de consommation avant précédente =P-10														
Temps d'intégration des puissances atteintes	H	H	H	H	H	H	min	20	Période de consommation avant précédente =P-11														
Mot d'état du compteur en hexadécimale de 00 à FF							pour config 3.0 lire 00000030	25	Période de consommation avant précédente =P-12														
Type configuration installée	J	J	M	M	A	A		77															
Date de dernier R A Z des indicateurs de maximums			H	H	M	N		26															
Heure de dernier RAZ des indicateurs de maximums								27															
Nbre de RAZ d'indicateur de maximum effectuées								28															
Poids d'impulsion émetteur n°1								32															
Poids d'impulsion émetteur n°2								33															
Energie Active importée PH1							Kwh	34															
Energie Active importée PH2							Kwh	35															
Energie Active importée PH3							Kwh	36															
Energie Active importée TOTALE							Kwh	37															
Energie Active Exportée PH1							Kwh	38															
Energie Active Exportée PH2							Kwh	39															
Energie Active Exportée PH3							Kwh	40															
Energie Active Exportée TOTALE							Kwh	41															
Energie Réactive importée TOTALE							Kvarh	42															
Energie Réactive Exportée TOTALE							Kvarh	43															

	Consultations courantes
	Consultations coupures
	Type de données